

Growatt ShineWiFi-X

- Sans cable, installation facile
- Port de communication USB
- Memoire integree pouvant contenir jusqu'a un mois de donnees
- Surveillance et maintenance en ligne



P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

GROWATT

www.ginverter.com

Fiche technique	ShineWiFi-X
Paramètres sans fil	
Standard sans fil	802.11 b/g/n
Plage fréquence	2.4GHz~2.5GHz (2412MHz~2484MHz)
Puissance transmission	802.11b: 16±2 dBm (@11Mbps) 802.11g: 14±2 dBm (@54Mbps) 802.11n: 13±2 dBm (@HT20, MCS7)
Sensibilité du récepteur	CCK, 1 Mbps : -90dBm CCK, 11 Mbps: -85dBm 6 Mbps (1/2 BPSK): -88dBm 54 Mbps (3/4 64-QAM): -70dBm HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps): -67dBm
Paramètres hardware	
Data interface	USB
Voltage opération	5V(±5%)
Puissance nominale	1.2W
Affichage	LED
Paramètres d'application	
Serveurs supportés	ShineServeur
Communication onduleurs	USB (Modbus RTU protocol)
Communication serveurs	TCP (Modbus TCP protocol)
Max. plage communication	50m (Pas de barrière murale) / 30m (blocage d'un mur)
Type de configuration	APP configuration
Intervalle transmission data	5 Minutes
Serveur URL par default	server.growatt.com
Info générales	
Dimensions (L/W/H)	135/79/29 mm
Poids	60g
Température d'opération	-20 °C ~ +65 °C
Garantie	1 ans
CE	