

Growatt ShineMaster

- Serveur web local pour une configuration facile
- Supporte la communication RS485, Ethernet, 4G
- Connexion jusqu'à 32 onduleurs
- Multifonction et haute performance



P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W O

GROWATT

www.ginverter.com

Fiche technique	ShineMaster	ShineMaster 4G
Paramètres hardware		
Adaptateur puissance	Input: 100-240V, 50/60Hz AC Output 5V(+/-15%), 1A DC	
Puissance consommation	2.5W	
Paramètres application		
Max. distance communication	500m	
Communication avec onduleurs	RS485 (Modbus RTU protocol)	
Communication avec serveur	TCP(Modbus TCP protocol)	
Supporte reseau	Ethernet	4G
Temps transfère donnée	5 Minutes	
Serveur URL par défaut	server.growatt.com	
Serveurs supportés	ShineServer	
Info. générale		
Dimensions (W/H/D)	130/84/25mm	
Poids	180g	
Langue	Anglais	
Option installation	Montage mural	
Température de fonctionnement	-30°C ~ +60°C	
Dégré de protection	IP30	
Garantie	1 ans	
CE		